

Общая информация о продукте

Aqara Hub M1S (EU) — это Центр умного дома, выполняющий роль моста между устройствами Aqara и Wi-Fi роутером. Аксессуары Aqara подключаются по протоколу Zigbee, который разработан специально для умного дома. К хабу можно подключить до 128 дочерних устройств.

Справочная информация

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 3.0.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт www.aqara.com/support.

Кнопка

Одно нажатие: включить/
выключить подсветку


Длительное нажатие (10 секунд):

переподключение к интернету

Нажатие 10 раз подряд: возврат
к заводским настройкам

Динамик

Подсветка



Быстрая настройка

1. Загрузите приложение

Найдите Aqara Home в Apple App Store, Google Play или отсканируйте QR-код для загрузки приложения.



* Если вы хотите использовать приложение Mi Home, сбросьте устройство до заводских настроек (быстро нажать на кнопку 10 раз), после этого вы услышите голосовое подтверждение от хаба. Затем в течение 10 секунд нажмите кнопку 2 раза. Далее последует звуковой сигнал и голосовое подтверждение от хаба.

2. Добавьте центр умного дома в приложение

- 1 Подключите Центр умного дома (хаб) к розетке и подождите, пока жёлтый индикатор не начнёт мигать. Убедитесь, что ваш смартфон подключён к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

* Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор, отключите диапазон 5 ГГц в вашей сети Wi-Fi.

* Расположите телефон близко к контроллеру и убедитесь, что они подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

2 Откройте приложение. На домашней странице выберите «+» в правом верхнем углу и перейдите на страницу добавления устройств. Выберите устройство «Центр умного дома M1S» и добавьте его, следуя инструкции.

* Пользователям iOS

Отсканируйте код на коробке устройства, либо вручную введите код HomeKit. После успешного добавления, вы можете проверить подключение Центра умного дома (хаба) в приложении Apple Home. Просим с осторожностью хранить код HomeKit.

3 Если вам не удалось добавить Центр умного дома (хаб), нажмите расположенную на нём кнопку более чем на 10 секунд и дождитесь, пока жёлтый индикатор не начнёт мигать. Затем попробуйте добавить хаб снова.

3. Добавьте дочерние устройства

После подключения хаба откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу «Аксессуары» и нажмите «+» в правом верхнем углу. Выберите аксессуар и действуйте согласно инструкции в приложении.

Монтаж

Для обеспечения стабильной связи между Центром умного дома (хабом) и подключёнными к нему устройствами рекомендуется установить хаб примерно на одном расстоянии от всех устройств. Обычно расстояние передачи сигнала между хабом и устройствами, при условии отсутствия препятствий (например, стен) составляет не более 30 метров.

Описание статусов светового индикатора

Статус индикатора	Описание статуса
Непрерывно горит жёлтым	Выполняется включение
Мигает жёлтым	Ожидание подключения к сети
Мигает жёлтым и белым	Выполняется подключение к сети
Непрерывно горит белым	Сеть не настроена через 15 минут после запуска
Мигает фиолетовым	Ожидание добавления других устройств
Не горит	Обычный режим работы/ отключено от питания

Apple HomeKit

1. Данное устройство поддерживает HomeKit Apple. Если вы хотите получить удалённый доступ к устройству или настроить сценарии автоматизации, используйте Apple TV (4-го поколения и tvOS 12.0 или выше), iPod (с iOS 12.0 или выше) или HomePod в качестве Центра умного дома (хаба) вместе с iPod, iPhone или iPad (с iOS 12.0 или выше).
2. Связь между устройствами Apple и хабом с поддержкой HomeKit обеспечена технологией HomeKit.
3. Использование логотипа «Работает с Apple» означает, что устройство разработано специально для работы с данной технологией и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несёт ответственности за работу устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям

Технические характеристики

Наименование продукта: Aqara Hub M1S (EU)

Модель: HM1S-G01

Габариты: 80 × 80 × 41.5 мм (3.15 × 3.15 × 1.63 дюймов)

Протокол беспроводной передачи данных: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

Входное напряжение: 100 – 240В ~, 50/60 Гц, 0.2А

Температура эксплуатация: -10°C – +40°C (14°F – 104°F)

Диапазон рабочей влажности: 0 – 95% относительной влажности, без конденсации

Рабочая частота (Zigbee): 2412 – 2472 МГц

Максимальная мощность передатчика: ≤ 20 дБм

Рабочая частота: от 2405 МГц до 2480 МГц

Максимальная выходная мощность Zigbee: ≤ 13 дБм

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F).

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от электрической сети;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Меры предосторожности

1. Этот прибор — НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет вентиляции.

5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
6. Этот прибор предназначен для повышения комфорта и качества домашнего пребывания и напоминания о домашних событиях. Если пользователь нарушает инструкцию по использованию прибора, производитель не несёт ответственности за риски и повреждение имущества.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No.
3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan
Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China
Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark,
№3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район
Таюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сайт: www.aqara.com
E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
помещ. II, ком.7,8,9,10,11
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru
С информацией о сертификатах и декларациях
можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.

